

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ФГУ «Ставропольский ЦСМ»

В.Г. Доренков
2004 г.

**Счетчики электрической энергии
ЦЭ6828**

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный номер

18262-93

Взамен №

Выпускаются по ГОСТ 30207-94 и техническим условиям
ТУ 4228-025-46146329-99

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики электрической энергии ЦЭ6828 (в дальнейшем - счетчики) предназначены для измерения активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и учета ее по двум тарифам в двух временных зонах.

Счетчик имеет исполнения для непосредственного включения и для включения через измерительные трансформаторы.

Области применения счетчика:

- учет электроэнергии в промышленной и бытовой сфере;
- использование в составе любых автоматизированных систем технического и коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в качестве датчика приращения энергии.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия счетчиков основан на перемножении входного сигнала тока и напряжения в аналоговый сигнал по методу широтно-импульсной амплитудно-импульсной модуляции с последующим преобразованием аналогового сигнала в частоту следования импульсов.

Счетчик состоит из модуля преобразования и модуля управления. Частотный сигнал пропорциональный мощности с модуля преобразования поступает на модуль управления для цифровой обработки и учета потребленной энергии.

Счетчик также имеет в своем составе:

встроенные часы реального времени позволяющие, вести учет электроэнергии по тарифным зонам суток;

телеуправляемые выходы для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии или для поверки;

ЖК-индикатор для просмотра измерительной информации;

две кнопки, одна из которых пломбируемая (для защиты от несанкционированного перепрограммирования).

Конструкция счетчиков обеспечивает:

защиту от недоучета электроэнергии при наличии в цепях постоянной составляющей тока у потребителя;

сохранение требуемой точности учета электроэнергии в расширенных диапазонах изменений напряжений, токов, коэффициента мощности.

Счетчик выполняет следующие функции:

учет и индикацию количества потребленной электроэнергии нарастающим итогом, раздельно по "дневному" и "ночному" тарифу;

учет и индикацию количества потребленной электроэнергии за прошедший месяц по "дневному" и "ночному" тарифу ;

учет количества потребленной электроэнергии за текущий месяц раздельно по "дневному" и "ночному" тарифу;

отсчет и индикацию текущего времени;

ведение календаря и индикацию текущей даты;

индикацию действующего тарифа;


индикацию ошибки;

индикацию разряда литиевого элемента.

Для обмена информацией через оптический порт используется "Устройство считывания и программирования счетчиков УСП6800".

Структура условного обозначения счетчиков

ЦЭ6828 K B A



Номинальный ток: 1А, 5 А, 10 А

Номинальное фазное напряжение 220 В

Класс точности 2,0

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности 2,0 по ГОСТ 30207-94.

Номинальное напряжение 220 В.

Номинальная сила тока 1 А, 5 А или 10 А.

Максимальная сила тока должна составлять 1000 % номинального (для счетчиков с номинальным током 5 А и 10 А) и 750 % (для счетчиков с номинальным током 1 А).

Рабочий диапазон изменения частоты измерительной сети счетчика $(50 \pm 2,5)$ Гц или (60 ± 3) Гц.

Порог чувствительности 1,1 Вт, 5,5 Вт или 11 Вт.

Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более 0,5 В *А.

Полная мощность, потребляемая цепью напряжения счетчиков при номинальном значении напряжения, не более 6 В *А.

Передаточное число основного передающего устройства 400, 800 или 4000 имп/кВт.ч в зависимости от исполнения.

Предел допускаемой основной относительной погрешности δ_{Δ} устанавливается в более строгих пределах, рассчитываемых по формулам:

$$\delta_{\Delta} = \pm K \quad \text{при} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0,05 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAX}; \cos \varphi = 1 \\ 0,1 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAX}; \cos \varphi = 0,5 \end{array} \right.$$

$$\delta_{\Delta} = \pm K \left(1 + \frac{0,01 \cdot I_{HOM} \cdot U_{HOM}}{I \cdot U \cdot \cos \varphi} \right) \quad \text{при} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0,01 I_{HOM} \leq I < 0,05 I_{HOM}; \cos \varphi = 1 \\ 0,02 I_{HOM} \leq I < 0,1 I_{HOM}; \cos \varphi = 0,5 \end{array} \right.$$

где K - класс точности;

U - значение напряжения измерительной сети, В;

I - значение силы тока, А;

I_{HOM} , U_{HOM} - номинальные значения силы тока и напряжения соответственно;

I_{MAX} - значение максимальной силы тока .

Предел допускаемого значения основной погрешности нормирован для симметричной нагрузки и следующих информативных значений входного сигнала:

сила тока - $(0,01 I_{HOM} - I_{MAX})$

напряжение - $(0,8 \div 1,15) U_{HOM}$;

коэффициент мощности $\cos \varphi = 0,5$ (емк) - 1,0 - 0,5(инд).

Предел допускаемой основной среднесуточной погрешности по времени $\pm 0,5$ с/сут.

Предел допускаемой дополнительной температурной среднесуточной погрешности по времени в диапазоне температур от минус 10 до плюс 45 °С составляет 0,15 с/(°C·сут), а в диапазоне от минус 20 до плюс 55 °С составляет 0,2 с/(°C·сут).

Рабочий диапазон окружающих температур от минус 20 до 55 °С.

Масса счетчика не более 3,0 кг.

Габаритные размеры , не более, 282x177x85 мм.

Средняя наработка до отказа 80000 ч.

Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков 24 года.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Изображение знака утверждения типа наносится на панели счетчика и на титульном листе эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит счетчик электрической энергии ЦЭ6828 (одно из исполнений), паспорт ИНЕС.411152.040 ПС

По требованию организаций, производящих регулировку, ремонт и поверку счетчиков, дополнительно высылаются методика поверки ИНЕС.411152.040 Д1, руководство по среднему ремонту и каталог деталей.

ПОВЕРКА

Проверка счетчиков ЦЭ6828 осуществляется по "Счетчики электрической энергии ЦЭ6828. Методика поверки ИНЕС.411152.040 Д1", согласованной с ВНИИМС.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:
установки для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6800И;
универсальная пробойная установка УПУ-10;
секундомер СО спр-2 б.

Межповерочный интервал 8 лет.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30207-94 - Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2).

ТУ 4228-025-46146329-99 - Счетчики электрической энергии ЦЭ6828. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип счетчиков электрической энергии ЦЭ6828 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.ME65.B00645.

Изготовитель: ОАО «Концерн Энергомера»

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415а, тел. (8652) 35-67-45

Генеральный директор
ОАО «Концерн Энергомера»



В.И.Поляков